

Link do produktu: <https://evopro.pl/adresowalny-sygnalizator-akustyczny-pozarowy-spp-400-p-1658.html>

Adresowalny sygnalizator akustyczny pożarowy SPP-400



Cena brutto	338,25 zł
Cena netto	275,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	SPP-400

Opis produktu

SPP-400 to adresowalny sygnalizator akustyczny do zastosowań wewnętrznych, informujący dźwiękiem o alarmie, przeznaczony do pracy w linii dozoru adresowalnej centrali sygnalizacji pożarowej ACSP-402. Zasilany napięciem 18-26 V DC z linii dozoru, pobiera 0,25 mA w stanie dozoru i 4 mA w stanie alarmowania. Sygnalizacja akustyczna generowana jest za pomocą przetwornika piezoelektrycznego, a centrala umożliwia wybór spośród 32 typów sygnalizacji dźwiękowej, przypisując różne dźwięki do różnych sytuacji alarmowych. Obudowa o stopniu ochrony IP21C ma wymiary 108 x 108 x 87 mm i masę 224 g, a urządzenie wyposażone jest w obustronny izolator zwarcia.

Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania: 18-26 V DC (z linii dozoru)
- Pobór prądu w stanie dozoru: 0,25 mA
- Pobór prądu w stanie alarmowania: 4 mA
- Liczba dostępnych dźwięków sygnalizacyjnych: 32
- Poziom dźwięku: do 94,9 dBA (w zależności od typu dźwięku, napięcia i kąta)
- Izolator zwarcia: obustronny, wbudowany
- Zakres temperatur pracy: -10°C...+55°C
- Maksymalna wilgotność: 95%
- Stopień ochrony: IP21C
- Wymiary: 108 x 108 x 87 mm
- Masa: 224 g
- Certyfikat: CNBOP-PIB, zgodność z EN54-3:2003+A1:2002+A2:2006

Zastosowanie:

SPP-400 przeznaczony jest do adresowalnych systemów sygnalizacji pożarowej opartych na centrali ACSP-402, w instalacjach wewnętrznych wymagających sygnalizacji akustycznej. Możliwość konfiguracji różnych dźwięków dla różnych sytuacji alarmowych z poziomu centrali pozwala jednoznacznie odróżnić np. alarm pożarowy od sygnału testowego czy uszkodzenia. Precyzyjna adresacja urządzenia w pętli dozoru umożliwia centrali indywidualne sterowanie każdym sygnalizatorem niezależnie od pozostałych elementów systemu, co odróżnia go od konwencjonalnej wersji SPP-110-A. Dzięki wbudowanemu izolatorowi zwarcia uszkodzenie pojedynczego sygnalizatora lub przewodu nie wyłącza z pracy pozostałej części pętli dozoru.