

Link do produktu: <https://evopro.pl/adresowalny-sygnalizator-akustyczny-pozarowy-spp-400-w-p-1660.html>



Adresowalny sygnalizator akustyczny pożarowy SPP-400-W

Cena brutto	338,25 zł
Cena netto	275,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	SPP-400-W

Opis produktu

SPP-400-W to adresowalny sygnalizator akustyczny w wersji kolorystycznej białej, przeznaczony do zastosowań wewnętrznych, informujący dźwiękiem o alarmie, dedykowany do pracy w linii dozоровej adresowalnej centrali sygnalizacji pożarowej ACSP-402. Zasilany napięciem 18-26 V DC z linii dozоровej, pobiera 0,25 mA w stanie dozоровania i 4 mA w stanie alarmowania. Sygnalizacja akustyczna generowana jest za pomocą przetwornika piezoelektrycznego, a centrala umożliwia wybór spośród 32 typów sygnalizacji dźwiękowej, przypisując różne dźwięki do różnych sytuacji alarmowych. Pod względem parametrów technicznych model jest identyczny z czerwoną wersją SPP-400 - różni się wyłącznie kolorem obudowy, która ma wymiary 108 x 108 x 87 mm i masę 224 g.

Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania: 18-26 V DC (z linii dozоровej)
- Pobór prądu w stanie dozоровania: 0,25 mA
- Pobór prądu w stanie alarmowania: 4 mA
- Liczba dostępnych dźwięków sygnalizacyjnych: 32
- Poziom dźwięku: do 94,9 dBA (w zależności od typu dźwięku, napięcia i kąta)
- Izolator zwarc: obustronny, wbudowany
- Zakres temperatur pracy: -10°C...+55°C
- Maksymalna wilgotność: 95%
- Stopień ochrony: IP21C
- Kolor obudowy: biały
- Wymiary: 108 x 108 x 87 mm
- Masa: 224 g
- Certyfikat: CNBOP-PIB, zgodność z EN54-3:2003+A1:2002+A2:2006

Zastosowanie:

SPP-400-W przeznaczony jest do adresowalnych systemów sygnalizacji pożarowej opartych na centrali ACSP-402, w instalacjach wewnętrznych, gdzie biała obudowa lepiej komponuje się z jasną kolorystyką wnętrza niż standardowa wersja czerwona SPP-400. Możliwość konfiguracji różnych dźwięków dla różnych sytuacji alarmowych z poziomu centrali pozwala jednoznacznie odróżnić np. alarm pożarowy od sygnału testowego czy uszkodzenia. Precyzyjna adresacja urządzenia w pętli dozоровej umożliwia centrali indywidualne sterowanie każdym sygnalizatorem niezależnie od pozostałych elementów systemu. Dzięki wbudowanemu izolatorowi zwarc uszkodzenie pojedynczego sygnalizatora lub przewodu nie wyłącza z pracy pozostałej części pętli dozоровej.