

Link do produktu: <https://evopro.pl/adresowalny-sygnalizator-akustyczny-pozarowy-spp-401-p-1659.html>

Adresowalny sygnalizator akustyczny pożarowy SPP-401



Cena brutto	405,90 zł
Cena netto	330,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	SPP-401

Opis produktu

SPP-401 to adresowalny sygnalizator akustyczny do zastosowań zewnętrznych, informujący dźwiękiem o alarmie, przeznaczony do pracy w linii dozоровej adresowalnej centrali sygnalizacji pożarowej ACSP-402. Zasilany napięciem 18-26 V DC z linii dozоровej, pobiera 0,25 mA w stanie dozоровania i 4 mA w stanie alarmowania. Sygnalizator można montować na zewnątrz oraz w pomieszczeniach, gdzie może występować zjawisko skraplania pary wodnej, dzięki obudowie o stopniu ochrony IP65 i szerokiemu zakresowi temperatur pracy -25°C do +70°C. Centrala umożliwia wybór spośród 32 typów sygnalizacji dźwiękowej, a wymiary sygnalizatora wynoszą 108 x 108 x 96 mm przy masie 227 g.

Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania: 18-26 V DC (z linii dozоровej)
- Pobór prądu w stanie dozоровania: 0,25 mA
- Pobór prądu w stanie alarmowania: 4 mA
- Liczba dostępnych dźwięków sygnalizacyjnych: 32
- Poziom dźwięku: do 94,9 dBA (w zależności od typu dźwięku, napięcia i kąta)
- Izolator zwarc: obustronny, wbudowany
- Zakres temperatur pracy: -25°C...+70°C
- Maksymalna wilgotność: 95%
- Stopień ochrony: IP65
- Wymiary: 108 x 108 x 96 mm
- Masa: 227 g
- Certyfikat: CNBOP-PIB, zgodność z EN54-3:2003+A1:2002+A2:2006

Zastosowanie:

SPP-401 przeznaczony jest do adresowalnych systemów sygnalizacji pożarowej opartych na centrali ACSP-402, w instalacjach wymagających sygnalizacji akustycznej na zewnątrz obiektu - na elewacjach, dziedzińcach czy w strefach nieosłoniętych od warunków atmosferycznych. Wysoki stopień ochrony IP65 oraz rozszerzony zakres temperatur pracy odróżniają go od wewnętrznej wersji SPP-400 i pozwalają na bezawaryjną eksploatację niezależnie od pory roku. Możliwość konfiguracji różnych dźwięków dla różnych sytuacji alarmowych z poziomu centrali pozwala jednoznacznie odróżnić alarm pożarowy od sygnału testowego czy uszkodzenia. Dzięki wbudowanemu izolatorowi zwarc uszkodzenie pojedynczego sygnalizatora lub przewodu nie wyłączy z pracy pozostałej części pętli dozоровej.