Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 00:01

Link do produktu: https://evopro.pl/hpsdc-12v4a4x1a-zasilacz-wielowyjsciowy-p-943.html



# HPSDC 12V/4A/4x1A zasilacz wielowyjściowy

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **298,89 zł** |
| Cena netto | **243,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **HPSDC-12V4X1A** |
| Kod producenta | **8504409500** |
| Objetosc (dm3) | **4.8800** |
| Wymiary | **270 x 200 x 67** |

## Opis produktu

**HPSDC-12V4X1A** to impulsowy zasilacz wielowyjściowy 12 V DC w metalowej obudowie natynkowej przeznaczony do zasilania kamer HD i innych urządzeń CCTV wymagających stabilizowanego napięcia. Zasilanie wejściowe: 200-240 V AC; wyjście: 4 x 1 A / 12 V DC (∑ 4 A / 48 W max.) z regulacją napięcia potencjometrem w zakresie 12-15 V DC. Każde wyjście zabezpieczone jest niezależnym bezpiecznikiem topikowym TOPIK 1 A; zadziałanie bezpiecznika sygnalizowane jest wyjściem technicznym FPS (typu przekaźnikowego). Obudowa wykonana z blachy DC01 0,7 mm w kolorze białym RAL9003, zamykana skrętnie z możliwością montażu zamka MR008 lub MR027; montaż natynkowy z dystansem od podłoża 8 mm. Sprawność 86%, wymiary 270 x 200 x 67 mm (+/- 2 mm), gwarancja 2 lata.

## Parametry techniczne:

- Zasilanie: 200-240 V AC
- Wyjście zasilania: 4 x 1 A / 12 V DC (∑ 4 A max. / 48 W)
- Regulacja napięcia wyjściowego: 12-15 V DC (potencjometr)
- Bezpieczniki wyjściowe: 4 x 1 A TOPIK (topikowe), niezależne
- Wyjście techniczne: FPS - sygnalizacja zadziałania bezpiecznika (przekaźnikowe)
- Sprawność: 86%
- Zabezpieczenia: OVP (nadnapięciowe), OLP (przeciążeniowe), SCP (przeciwzwarciowe), tamper (otwarcie obudowy)
- Sygnalizacja: optyczna LED
- Montaż: natynkowy (dystans od podłoża 8 mm)
- Zamykanie: skrętne (możliwość montażu zamka MR008 / MR027)
- Wykonanie: blacha DC01 0,7 mm, biały RAL9003, metalowa
- Wymiary: 270 x 200 x 67 mm (+/- 2 mm)
- Gwarancja: 2 lata

## Zastosowanie:

HPSDC-12V4X1A stosowany jest w instalacjach CCTV HD jako centralne źródło zasilania dla maksymalnie 4 kamer analogowych HD (AHD, HDCVI, HDTVI) lub IP wymagających 12 V DC, montowane natynkowo w pobliżu grupy kamer lub w pomieszczeniu technicznym. Regulacja napięcia w zakresie 12-15 V DC potencjometrem pozwala skompensować spadki napięcia na długich trasach kablowych bez konieczności stosowania dodatkowych przetwornic. Wyjście techniczne FPS umożliwia podłączenie do systemu alarmowego lub rejestratora CCTV i zdalną sygnalizację awarii któregokolwiek z kanałów bez konieczności fizycznego przeglądu zasilacza. Metalowa obudowa z zabezpieczeniem tamper i możliwością zamknięcia na zamek mechaniczny (MR008 lub MR027) spełnia wymagania instalacji wymagających fizycznej ochrony przed nieuprawnionym dostępem.