Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 19:37

Link do produktu: https://evopro.pl/ms-modul-przekaznikowy-awz511-p-1026.html



# MS moduł przekaźnikowy AWZ511

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **29,52 zł** |
| Cena netto | **24,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **AWZ511** |
| Kod producenta | **8537109899** |
| Objetosc (dm3) | **0.2506** |
| Wymiary | **70 x 20 x 43** |

## Opis produktu

**AWZ511** to jednoprzekaźnikowy moduł sterujący z serii MS, przeznaczony do zasilania wyłącznie napięciem stałym 10-14 V DC, w odróżnieniu od serii PU zasilanej zarówno AC, jak i DC. Posiada jeden przekaźnik ze stykiem przełącznym C/NC/NO o obciążalności 2 A przy 30 V DC lub 2 A przy 50 V AC, zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym 1,5 A umieszczonym w obwodzie cewki przekaźnika. Moduł zapewnia separację galwaniczną sygnału wyzwalającego i źródła zasilania względem wyjścia, a jego obudowa o wymiarach 70x20x43 mm montowana jest na taśmie samoprzylepnej lub przykręcana do podłoża. Stan pracy sygnalizowany jest optycznie diodą LED.

## Parametry techniczne:

- Zasilanie: 10-14 V DC
- Bezpiecznik: 1 x 1,5 A (TOPIK), w obwodzie cewki przekaźnika
- Prąd przełączalny: 2 A @ 30 V DC, 2 A @ 50 V AC
- Styki: 1 x C/NC/NO
- Sygnalizacja: optyczna LED
- Wymiary: 70 x 20 x 43 mm (+/-2 mm)
- Gwarancja: 2 lata

## Zastosowanie:

AWZ511 stosowany jest w instalacjach niskonapięciowych zasilanych wyłącznie napięciem stałym, do sterowania i sygnalizowania stanów w systemach alarmowych i kontroli dostępu, na przykład jako pośredni stopień wykonawczy dla wyjść OC central, którego prąd przełączalny (2 A) jest wyższy niż w standardowym AWZ510. Dzięki bezpiecznikowi umieszczonemu w obwodzie cewki, a nie styków, moduł chroni samą elektronikę sterującą przekaźnika przed przeciążeniem, co odróżnia go konstrukcyjnie od modułów serii PU. Separacja galwaniczna zabezpiecza centralę przed zakłóceniami pochodzącymi z obwodu wykonawczego. Dla instalatora to rozwiązanie przydatne tam, gdzie zasilanie systemu jest stałoprądowe, a wymagany jest nieco wyższy prąd przełączania niż w podstawowym module PU1.