

Link do produktu: <https://evopro.pl/rop-401pl-adresowalny-reczny-ostrzegacz-pozarowy-p-1632.html>

ROP-401/PL Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy



Cena brutto	338,25 zł
Cena netto	275,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	ROP-401/PL

Opis produktu

ROP-401/PL to adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy do zastosowań zewnętrznych, umożliwiający ręczne wywołanie alarmu w przypadku zauważenia pożaru, przeznaczony do pracy w linii dozоровej adresowalnej centrali sygnalizacji pożarowej ACSP-402. Zasilany napięciem 18-26 V DC z linii dozоровej, pobiera 0,17 mA w stanie dozоровania i 0,45 mA w stanie alarmowania. Ostrzegacz można montować na zewnątrz oraz w pomieszczeniach, gdzie może występować zjawisko skraplania pary wodnej, dzięki obudowie o stopniu ochrony IP66 i szerokiemu zakresowi temperatur pracy -25°C do +70°C. W zestawie znajduje się puszka montażowa, a wymiary ostrzegacza wynoszą 87 x 87 x 53 mm (117 x 87 x 53 mm z uchwytyami) przy masie 180 g.

Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania: 18-26 V DC (z linii dozоровej)
- Pobór prądu w stanie dozоровania: 0,17 mA
- Pobór prądu w stanie alarmowania: 0,45 mA
- Izolator zwarc: obustronny, wbudowany
- Zakres temperatur pracy: -25°C...+70°C
- Maksymalna wilgotność: 95%
- Stopień ochrony: IP66
- Wymiary bez uchwytów: 87 x 87 x 53 mm
- Wymiary z uchwytami: 117 x 87 x 53 mm
- Masa: 180 g
- Puszka montażowa: w zestawie
- Reset: kluczem
- Sygnalizacja: dioda LED
- Zgodność z normą: EN54-11:2001+A1:2005

Zastosowanie:

ROP-401/PL przeznaczony jest do montażu na zewnątrz obiektów wyposażonych w adresowalny system sygnalizacji pożarowej ACSP-402 - przy wejściach, na elewacjach, w miejscach narażonych na warunki atmosferyczne. Wysoki stopień ochrony IP66 oraz szeroki zakres temperatur pracy odróżniają go od wersji wewnętrznej ROP-400/PL i pozwalają na bezpieczną eksploatację przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych. Dzięki wbudowanemu izolatorowi zwarc uszkodzenie ostrzegacza lub przewodu nie wyłącza z pracy pozostałej części pętli dozоровej, a precyzyjna adresacja pozwala centrali natychmiast wskazać dokładną lokalizację aktywowanego urządzenia. Dołączona w zestawie puszka montażowa upraszcza instalację, eliminując konieczność osobnego zakupu akcesoriów.