

Link do produktu: <https://evopro.pl/tc-r3110-lite-v31-rejestrator-ip-nvr-10-kanalowy-8x-poe-p-1801.html>

TC-R3110 Lite V3.1 Rejestrator IP NVR 10-kanalowy 8x PoE

Cena brutto	1 339,00 zł
Cena netto	1 088,62 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	TC-R3110
Kod producenta	SPEC:I/B/P8/K/V3.1

Opis produktu

Rejestrator IP Tiandy TC-R3110 (P8/K/V3.1) — 10 kanałów, wbudowany switch PoE

TC-R3110 SPEC:I/B/P8/K/V3.1 to rejestrator sieciowy NVR z serii Lite marki Tiandy, przeznaczony do obsługi 10 kanałów IP w rozdzielczości do 8 Mpx. Ma wbudowany 8-portowy switch PoE (30 W/port, maks. 70 W łącznie), dzięki czemu kamery można podłączyć bezpośrednio bez dodatkowego switcha. Rejestrator nie ma własnej inteligentnej analizy obrazu — funkcje takie jak przekroczenie linii czy detekcja twarzy są dostępne wyłącznie przy współpracy z kamerami obsługującymi taką analitykę.

Parametry techniczne

- Standard: IP
- Seria: Lite
- Liczba kanałów: 10
- Obsługiwane rozdzielczości: maks. 8 Mpx
- Kompresja wideo: S+265 / H.265 / S+264 / H.264
- Przepływność: maks. 80 Mb/s
- Wyjścia wideo: 1× HDMI (4K), 1× VGA
- Wejścia / wyjścia audio: 1 / 1
- Wejścia / wyjścia alarmowe: 4 / 1
- Dysk twardy: 1× SATA, do 10 TB
- Interfejs sieciowy: 1× RJ-45, 10/100 Mb/s
- Switch PoE: wbudowany, 8 portów, 30 W/port, maks. 70 W łącznie
- ONVIF: tak
- Inteligentna analiza obrazu w rejestratorze: brak
- USB: 2× USB 2.0
- Obsługa myszą: tak; pilot IR: brak w zestawie
- Zasilanie: 48 VDC / 1,875 A (zasilacz w zestawie)
- Waga: 0,93 kg
- Wymiary: 255 × 239 × 45 mm
- Certyfikat NDAA: tak
- Domyślny adres IP: 192.168.1.3

Analiza obrazu — dostępna wyłącznie przez kamery

TC-R3110 (P8/K/V3.1) nie ma wbudowanej inteligentnej analizy obrazu. Przy współpracy z kamerami obsługującymi odpowiednią analitykę dostępne są: przekroczenie linii, podwójne przekroczenie linii, wykrywanie porzuconego lub brakującego obiektu, detekcja błąkania się w obszarze, bieganie, detekcja parkowania, mapa cieplna, detekcja zgromadzenia ludzi, wykrywanie kasku ochronnego, wykrywanie osób na służbie, sygnalizacja utraty sygnału, liczenie ludzi oraz detekcja twarzy.

Zastosowanie i scenariusze użycia

Wbudowany switch PoE upraszcza montaż, a wejścia/wyjścia alarmowe pozwalają na integrację z prostą sygnalizacją — dobry wybór dla instalacji średniej wielkości bez wymogu analizy AI w samym rejestratorze.

- Monitoring biura, sklepu lub niewielkiego zakładu z 10 kamerami zasilanymi bezpośrednio z rejestratora
- Instalacje wymagające integracji z czujką lub sygnalizatorem przez wejścia/wyjścia alarmowe
- Wdrożenia z kamerami Tiandy obsługującymi własną analitykę VCA

Integracja z systemem Tiandy

Rejestrator obsługuje protokół ONVIF. Podgląd mobilny zapewnia darmowa aplikacja EasyLive Plus (Android/iOS), a na komputerze — aplikacja Easy7 Smart Client Express lub dostęp przez chmurę P2P.

Dlaczego warto — korzyści dla instalatora i klienta

- Wbudowany 8-portowy switch PoE eliminuje koszt osobnego urządzenia zasilającego kamery
- Wejścia/wyjścia alarmowe (4/1) ułatwiają integrację z prostymi systemami sygnalizacji
- Synchroniczne odtwarzanie do 16 kanałów ułatwia analizę wielu nagrań jednocześnie
- Certyfikat NDAA ułatwia zastosowanie w przetargach publicznych