Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 14:16

Link do produktu: https://evopro.pl/lb550-5a2-5aw-modul-bezpiecznikowy-awz536-p-709.html



LB5/5×0,5A/2,5/AW moduł bezpiecznikowy AWZ536

Cena brutto	**98,40 zł**
Cena netto	**80,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AWZ536**
Kod producenta	**8543900000**
Objetosc (dm3)	**0.5000**
Wymiary	**150 x 30 x 43**

Opis produktu

AWZ536 to rozgalezny modul bezpiecznikowy przeznaczony do rozdzialu zasilania DC lub AC na 5 niezaleznych, zabezpieczonych wyjsc. Modul zasilany jest napieciem 10-24 V AC lub 10-30 V DC i dostarcza napiecie wyjsciowe rowne napieciu wejsciowemu (Uaux = Uin). Kazde z pieciu wyjsc zabezpieczone jest bezpiecznikiem 0,5 A - do wyboru PTC (polimerowy) lub topikowy TOPIK, przelaczanym za pomoca zworki. W przypadku zadziałania bezpiecznika na dowolnym wyjsciu modul generuje sygnał awarii na wyjsciu technicznym FPS typu OC. Stan pracy sygnalizowany jest za pomoca wskaznikow LED. Modul wyposazony jest w zabezpieczenia przeciazeniowe OLP, przeciwzwarciowe SCP oraz przepieciowe. Mozliwosc mocowania za pomoca tasmy samoprzylepnej lub listwy montazowej.

Parametry techniczne:

- Napiecie zasilania: 10 - 24 V AC / 10 - 30 V DC
- Napiecie wyjsciowe: rowne napieciu wejsciowemu (Uaux = Uin)
- Liczba wyjsc: 5
- Prad wyjsciowy: 5 x 0,5 A
- Bezpiecznik wyjsciowy: 5 x 0,5 A (PTC lub TOPIK - wybor zworka)
- Przekroj przewodow wejscie/wyjscie: 1 / 5 - 2,5 mm2 / 2,5 mm2
- Wyjscie techniczne OC: FPS (sygnalizacja zadziałania bezpiecznika wyjsciowego)
- Sygnalizacja: wskazniki LED
- Zabezpieczenia: OLP, SCP, przepieciowe
- Montaz: tasma samoprzylepna lub listwa montazowa
- Wymiary: 150 x 30 x 43 mm (+/-2 mm)
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

Modul AWZ536 przeznaczony jest do rozdzialu zasilania DC lub AC na 5 niezaleznych linii odbiorcow z indywidualnym zabezpieczeniem kazdego wyjscia bezpiecznikiem 0,5 A. Stosowany wspolnie z zasilaczami serii HPSG3 i PSG3 umozliwia podlaczenie wyjscia technicznego FPS do wejscia EXT IN zasilacza, co pozwala na sygnalizacje przepalenia bezpiecznika w obwodzie zasilacza. Wybor miedzy bezpiecznikiem PTC a topikowym TOPIK realizowany jest za pomoca zworki bez koniecznosci wymiany modulu. Montaz za pomoca tasmy samoprzylepnej lub listwy montazowej umozliwia instalacje wewnatrz obudowy zasilacza.