Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 18:51

Link do produktu: https://evopro.pl/psb-54v3a-zasilacz-buforowy-impulsowy-do-zabudowy-p-815.html



PSB 54V/3A zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy

Cena brutto	**252,15 zł**
Cena netto	**205,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**PSB-48V3A**
Kod producenta	**8504409500**
Objetosc (dm3)	**1.6260**
Wymiary	**199 x 50 x 110**

Opis produktu

PSB-48V3A to impulsowy zasilacz buforowy do zabudowy przeznaczony do bezprzerwowego zasilania urządzeń telekomunikacyjnych, central telefonicznych i systemów alarmowych wymagających stabilizowanego napięcia 48 V DC. Napięcie wyjściowe wynosi 54 V DC. Sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem akumulatora wynosi 3 A przy mocy 162 W. Prąd ładowania akumulatora wynosi 0,5 A lub 1 A. Sprawność wynosi 87%.

W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Stan pracy sygnalizowany jest za pomocą wskaźnika LED. Możliwy montaż do zabudowy lub opcjonalnie na szynie DIN z uchwytem DIN3. Opcjonalne wyposażenie w zestaw zewnętrznej sygnalizacji optycznej PKAZ168. Wyposażony w zabezpieczenia OVP, OLP, UVP i SCP.

Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania: 200 - 240 V AC
- Napięcie wyjściowe: 54 V DC
- Prąd wyjściowy (sumaryczny z ładowaniem): 3 A / 162 W
- Prąd ładowania akumulatora: 0,5 A lub 1 A
- Sprawność: 87%
- Zabezpieczenia: OVP, OLP, UVP, SCP
- Sygnalizacja: wskaźnik LED
- Wymiary: 199 x 50 x 110 mm (+/-2 mm)
- Montaż: do zabudowy / opcja DIN (wymagany uchwyt DIN3)
- Akcesoria opcjonalne: zestaw sygnalizacji optycznej PKAZ168
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

Zasilacz PSB-48V3A przeznaczony jest do bezprzerwowego zasilania urządzeń telekomunikacyjnych, central telefonicznych i systemów alarmowych wymagających stabilizowanego napięcia 48 V DC. Możliwość wyboru prądu ładowania 0,5 A lub 1 A pozwala na dostosowanie czasu ładowania do pojemności stosowanego akumulatora. Możliwość montażu na szynie DIN z uchwytem DIN3 ułatwia instalację w rozdzielnicach i szafach sterowniczych.