

Link do produktu: <https://evopro.pl/psdc-12v7a8x1a-zasilacz-wielowyjsciovy-do-zabudowy-psdc-12v8x1a-p-801.html>



PSDC 12V/7A/8x1A zasilacz wielowyjściowy do zabudowy PSDC-12V8X1A

Cena brutto	220,17 zł
Cena netto	179,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PSDC-12V8X1A
Kod producenta	8504409500
Objętość (dm ³)	2.4200
Wymiary	204 x 52 x 141

Opis produktu

PSDC-12V8X1A to impulsowy zasilacz wielowyjściowy do zabudowy przeznaczony do zasilania urządzeń systemów CCTV, alarmowych i kontroli dostępu wymagających stabilizowanego napięcia 12 V DC z podziałem na 8 niezależnych wyjść. Każde z ośmiu wyjść dostarcza do 1 A prądu i zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym TOPIK 1 A. Łączny prąd wyjściowy wynosi do 7 A przy mocy 84 W. Napięcie wyjściowe 12 V DC z zakresem regulacji 12-15 V DC. Sprawność wynosi 85%.

W przypadku zadziałania bezpiecznika na dowolnym wyjściu generowany jest sygnał awarii na wyjściu technicznym FPS typu przekaźnikowego. Stan pracy sygnalizowany jest za pomocą wskaźników LED. Możliwy opcjonalny montaż na szynie DIN z uchwytem DIN4 oraz opcjonalne wyposażenie w zestaw zewnętrznej sygnalizacji optycznej PKAZ168. Wyposażony w zabezpieczenia przepięciowe, OVP, OLP i SCP.

Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania: 200 - 240 V AC
- Napięcie wyjściowe: 12 V DC (zakres regulacji: 12 - 15 V DC)
- Prąd wyjściowy: 8 x 1 A (suma max. 7 A)
- Moc wyjściowa: 84 W
- Sprawność: 85%
- Bezpiecznik wyjściowy: 8 x 1 A (TOPIK)
- Wyjście techniczne przekaźnikowe: FPS (sygnalizacja zadziałania bezpiecznika wyjściowego)
- Zabezpieczenia: przepięciowe, OVP, OLP, SCP
- Sygnalizacja: wskaźniki LED
- Wymiary: 204 x 52 x 141 mm (+/-2 mm)
- Montaż: do zabudowy / opcja DIN (wymagany uchwyt DIN4)
- Akcesoria opcjonalne: zestaw sygnalizacji optycznej PKAZ168
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

Zasilacz PSDC-12V8X1A przeznaczony jest do zasilania do 8 niezależnych odbiorników w systemach CCTV, alarmowych SSWiN i kontroli dostępu KD wymagających napięcia 12 V DC. Wersja 8-kanalowa umożliwia obsługę większej liczby odbiorników w porównaniu do modelu PSDC-12V4X1A. Indywidualne zabezpieczenie każdego wyjścia bezpiecznikiem TOPIK 1 A chroni pozostałe wyjścia przed skutkami zwarcia w jednym z obwodów. Wyjście techniczne FPS umożliwia sygnalizację przepalenia bezpiecznika do centrali alarmowej lub innego urządzenia nadzorującego. Możliwość montażu na szynie DIN z uchwytem DIN4 ułatwia instalację w rozdzielnicach.