

Link do produktu: <https://evopro.pl/evopir-nx-dt-gy-bezprzewodowa-dualna-czujka-ruchu-pirmw-p-1271.html>

EvoPIR NX DT GY

Bezprzewodowa dualna czujka ruchu PIR+MW

Cena brutto	416,97 zł
Cena netto	339,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	EvoPIR NX DT GY

Opis produktu

EvoPIR NX DT GY to bezprzewodowa dualna czujka ruchu pracująca w systemie **EvoLINK 868 MHz**. Łączy detekcję PIR oraz mikrofalową, co zwiększa odporność na fałszywe alarmy w trudnych warunkach środowiskowych. Wyposażona jest w wysokiej jakości japoński sensor podczerwieni, płaską soczewkę Fresnela oraz wbudowany wskaźnik siły sygnału ułatwiający dobór miejsca montażu. Czujka umożliwia zdalną regulację czułości, diagnostykę oraz walk-test. Wersja kolorystyczna: szary (antracyt).

Parametry techniczne:

- System komunikacji: dwukierunkowa łączność bezprzewodowa EvoLINK 868 MHz
- Rodzaj detekcji: pasywny sensor podczerwieni PIR oraz sensor mikrofalowy
- Sensor: wysokiej jakości japoński PIR
- Regulacja czułości: zdalna, czteropoziomowa
- Soczewka: płaska soczewka Fresnela
- Zasięg detekcji: 12 m
- Kąt detekcji: 90°
- Walk-test: zdalne uruchamianie diody LED
- Diagnostyka: zdalna diagnostyka czujki oraz stanu baterii
- Zarządzanie energią: Smart Power
- Wskaźnik siły sygnału: wbudowany
- Zasilanie: 1x bateria CR123A
- Odporność na zwierzęta: nie
- Ochrona sabotażowa: otwarcie obudowy, oderwanie od podłoża
- Zakres częstotliwości pracy: 869.7-870.0 MHz
- Wymiary: 125 x 65 x 40 mm

-
- Zgodność: EN50131 Grade 2
 - Montaż: wewnętrzny

Zastosowanie:

Czujka przeznaczona do systemów alarmowych GENEVO z obsługą EvoLINK. Stosowana w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i komercyjnych, gdzie wymagana jest wysoka odporność na fałszywe alarmy, stabilna komunikacja bezprzewodowa oraz precyzyjna detekcja ruchu.